

Anleitung für die Videokonferenzanlage/VK-Anlage im Schloss, Raum S6

Zusatzmikrofone, USB-Präsentations-Adapter und Fernbedienung liegen rechts im mittleren Schrank. Die Fernbedienung wird im Normalfall nicht benötigt, da man alles mit der „Spinne“ bedienen kann.

		
„Spinne“ mit Zusatzmikros Zentrale Steuereinheit	USB Präsentations Adapter WPP-20 Um Präsentationen vom Notebook / MAC zeitgleich zu übertragen, USB-Anschluss	Fernbedienung Wird im Normalfall nicht benötigt, Steuerung über „Spinne“ und Mediensteuerung

HINWEISE:

- Die VK-Anlage kann beim Meeting Passwort **NUR** Nummern verarbeiten!
- Die VK-Anlage kann nur an Zoom Meetings teilnehmen, bei denen eine H.323- Konnektivität im Nutzeraccount aktiv ist. Alle WWU-Zoom Nutzer haben dies, bei **Externen** bitte vorab **prüfen**.
- Der USB Präsentations Adapter installiert eine kleines Programm (wird zunächst als Laufwerk erkannt, WINDOWS&MAC), das rückstandsfrei nach der Nutzung entfernt wird

Inbetriebnahme der VK-Anlage mit der Mediensteuerung

- Einschalten der Medienanlage: Knopf **Anlage einschalten** drücken. (Dauer: ca. 40 s)
- Frage auf dem Touchpanel: Möchten Sie den Beamer einschalten? Mit **Ja** bestätigen.
- Auf dem Touchpanel aus der oberen Leiste **Videokonferenzanlage** auswählen und auf der Seite den Knopf **AN** auswählen. Der Knopf blinkt einige Zeit und ist dann durchgehend grün.
- Die Kamera startet und man sieht das Bild der VK-Anlage von dem Raum

Einwählen in eine Zoom-Konferenz

- In der Spinne das Telefonbuch anklicken, die Zoom-Adresse ist gespeichert > „Zoom-App“ oder „Zoom-WWU“ (Rektorat, Personalrat)
- Zoom-App auswählen
- Die VK-Anlage verbindet sich mit Zoom. Sie sehen das Fenster, wo die Meeting-ID und Passwort eingegeben werden müssen
- Wählen Sie an der Spinne das Dialpad aus
- Geben Sie die *Meeting-ID* und # ein
- Geben Sie das *Passwort* und # für das Meeting ein.
- Jetzt verbindet sich die VK-Anlage mit der ausgewählten Konferenz

Während der Konferenz

- Mikrofone
 - Die Spinne enthält zwei Mikrofone
 - Zusätzlich können Sie die Zusatzmikrofone auf die seitlichen Tische im U verteilen. Die Zusatzmikrofone können separat ein- und ausgeschaltet werden
 - Laut: Die Mikrofone leuchten grün. Stumm: Die Mikrofone leuchten rot
 - Um die Mikrofone ein- und auszuschalten, betätigen Sie die leuchtenden Knöpfe auf den Mikrofonen oder schalten diese an der Spinne um.
 - **Wichtig:** Die Mikrofone der VK-Anlage sind eingeschaltet, aber man hört Sie trotzdem nicht. Dann wurden vermutlich alle Teilnehmer im Zoom Meeting stummgeschaltet, also auch die VK-Anlage.
 - **Lösung:** Aufheben der Stummschaltung über das Zoom-Menü: Dialpad, Ziffer 1 drücken, ein Menü erscheint auf der Projektionsfläche, Ziffer 2 für *unmute* drücken. Die Stummschaltung ist für die Zoom-Konferenz aufgehoben. Das Menü auf der Projektionsfläche verschwindet wieder nach kurzer Zeit.
- Teilnehmer stumm schalten
 - Memberlist auswählen und unten links **Mute all** auswählen, alle Teilnehmer bis auf die VK-Anlage sind stumm
 - Memberlist auswählen und unten links **Unmute all** auswählen, alle Teilnehmer dürfen sprechen
- Die Lautstärke wird rechts auf der Seite **Videokonferenzanlage** des Touchpanels eingestellt.
- Kamera
 - Wählen Sie bitte auf der Spinne im Menü unten rechts *mehr* aus, es wird ein neues Menü geöffnet.
 - Camera Off, damit können Sie die Kamera ein- und ausschalten.
 - Camera Control, damit können Sie das Kamerabild ändern, heranzoomen, herauszoomen, links und rechts

Beenden der Konferenz

- Tippen Sie in dem Menü auf den Knopf *Anruf beenden* oder an der Fernbedienung auf den Knopf *auflegen*.
- Drücken Sie auf dem Touchpanel auf den Knopf **Anlage aus**
- Sie sehen die Frage: **Möchten Sie die Anlage ausschalten?** Mit **JA** bestätigen
- Die gesamte Anlage fährt runter.
- Legen Sie bitte den USB-Präsentations-Adapter zurück in den Schrank und die externen Mikrofone auf die Ladestation

Problemlösungen

- Die VK-Anlage reagiert nicht auf das Touchpanel der Mediensteuerung: verwenden Sie die Fernbedienung